

## 概要

SB900Aは、SBC800充電器およびSB900Aの使用が指定された製品に使用するための充電式リチウムイオン電池です。

## 充電器に電池を挿入する

溝がある方を下にして充電器に電池を取り付けます。

## 警告

- バッテリーパックは爆発、または有毒な物質を放出する場合があります。火災または火傷の恐れがあります。開けたり、押し潰したり、改造したり、分解したり、60°C以上の熱に曝したり、焼却したりしないでください。
- メーカーの指示に従ってください。
- 決して口の中に電池を入れしないでください。飲み込んだ場合は医師または最寄りの中毒事故管理センターまで連絡してください。
- ショートさせないでください。火傷または火災の原因となります。

- 指定されたShure製品以外に充電や使用はしないでください。
- バッテリーパックは正しく処分してください。使用済みバッテリーパックの正しい処分方法については、各地域販売店にお問い合わせください。

## 電池の保管

電池を8日間以上保管する場合は、温度が管理された場所に保管してください。推奨の電池保管温度は10 ~ 25°Cです。

### 充電電圧

4.2 V (±0.05 V)

### 充電電流

750 mA

### 公称電圧

3.7 V

### 公称容量

1320 mAh

### 外装

Lexan (成形ポリカーボネート)

### 充電温度範囲

0°C ~ 45°C

### 質量

0.045 kg

### 寸法

50 x 32 x 18 mm, 高さ x 幅 x 奥行き

## 認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

電池、パッケージ、電子廃棄物については地域のリサイクル方法に従ってください。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：

部門：EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

TEL：+49-7262-92 49 0

FAX：+49-7262-92 49 11 4

Eメール：info@shure.de

本製品に水銀は含まれていません。